

محاذاة الشريط واختيار منطقة قراءة الحساس

المرحلة 3: التحقق من المسافات الميكانيكية ومجرى الكيس · الدرس 27 من 125 · د 41 ث



الهدف

ضبط الشريط على الخط المدرج واختيار منطقة قراءة الحساس حيث يكون البياض أطول.

باختصار

ممسوكا في استناد، ثم نضبط لوح التوجيه. ويبقى اختيار موضع قراءة الحساس: حيث يكون الفراغ أوسع، فهو يحتاج وقتا للانتقال من الفراغ إلى معدن الهوائي. نقيس بمسطرة معدنية: 10.5 من الجهتين، وفارق ملليمتر مقبول. ويأتي الشريط على الخط المدرج

الخطوات المشروحة

1. وضع الشريط مستويا على نقطة التركيب والضغط.
2. القياس بمسطرة معدنية: هنا 10.5 من الجهتين؛ وفارق ملليمتر مقبول.
3. جلب الشريط إلى الخط المدرج وإمساكه في استناد.
4. ضبط لوح التوجيه، ثم شده قليلا جدا.
5. اختيار منطقة القراءة حيث يكون الفراغ أوسع — يمينا أو يسارا، فالشكل واحد.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Align Dis: — الفيديو Etape_3_1

15.5 / 13.5 / 13.7 : () : الفيديو Etape_3_1

Align Dis: — الفيديو Etape_3_2

: الفيديو Etape_3_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تتحقق المسافات الميكانيكية بالمسطرة: وفارق ملليمتر يبقى مقبولا هنا.
- على الحساس أن يقرأ حيث يكون الفراغ أطول: فعلى فراغ قصير لا يجد وقتا للاستجابة بين الفراغ ومعدن الهوائي.

أخطاء شائعة

- ✗ اختبار منطقة قراءة بياضها قصير: فلا يجد الحساس وقتا للاستجابة.
- ✗ شد لوح التوجيه بقوة بدل شد خفيف جدا.

قائمة التحقق

- ☐ القياس 10.5 من الجهتين بفارق ملليمتر.
- ☐ الشريط على الخط المدرج ويعمل في استناد.
- ☐ منطقة القراءة هي الأوسع فراغا.

للحفظ

يقرأ الحساس حيث يكون البياض أطول: فعلى بياض قصير لا يجد وقتا للانتقال من الفراغ إلى المعدن.