

الغراء المكشوط عند موضع النقل: إيجاد السبب والضبط

المرحلة 3: التحقق من المسافات الميكانيكية ومجرى الكيس · الدرس 29 من 125 · 2 د 12 ث



الهدف

تمييز الغراء المكشوط، والعودة إلى الجزء المخطئ، والضبط.

باختصار

موضع النقل وكأنها مسحت. وليس التوزيع هو السبب: بل بكرة تكشفها لاحقاً. فنفك لولبها ونخرجها قليلاً جداً ونعيد التشغيل — لكن الأثر لا يقرأ إلا بعد بضع قطع. تصل نقطة الغراء إلى

الخطوات المشروحة

1. مراقبة موضع النقل أثناء وصول الغراء.
2. ملاحظة الخلل: فالنقطة تبدو ممسوحة لا سيئة التوزيع.
3. البحث عن الموضع الذي يحدث فيه التلامس بالضبط.
4. تحديد الجزء: وهنا بكرة تلامس الغراء.
5. فك لولبها وإخراجها قليلاً جداً.
6. إعادة التشغيل، ثم ترك بضع قطع تمر قبل الحكم.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Align Dis: — الفيديو Etape_3_1

15.5 / 13.5 / 13.7 : الفيديو Etape_3_1

Align Dis: — الفيديو Etape_3_2

— الفيديو Etape_3_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — Groupe « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نقطة غراء تبدو ممسوحة ليست عيبا في التوزيع: بل ثمة جزء يلامسها لاحقا. فنعود إلى الجزء المخطئ بدل تعديل بارامترات الغراء.
- نفك اللولب ونخرج البكرة قليلا جدا. ولا يظهر الأثر فورا: بل لا بد من مرور بضع قطع قبل الحكم.

أخطاء شائعة

- ✗ تعديل بارامترات التوزيع والتوزيع سليم.
- ✗ الحكم من أول قطعة بعد الضبط.
- ✗ إخراج البكرة كثيرا بدل إخراجها قليلا جدا.

قائمة التحقق

- ☐ حدد الجزء الملامس للغراء.
- ☐ فك اللولب وأبعدت القطعة قليلا جدا.
- ☐ مرت بضع قطع قبل الفحص.
- ☐ عاد الغراء نظيفا.

للحفظ

الغراء الذي يبدو ممسوحا يتهم جزءا ميكانيكيا لا بارامترات التوزيع.