

عد المواضع: الفاصل 2 للوضع و4 للتركيب

المرحلة 7 • إدخال الفواصل • الدرس 51 من 125 • 1 د 14 ث



الهدف

عد الفواصل موضعاً بموضع وإدخالها للوضع والتركيب معا.

باختصار

الصفير: هنا 2 للوضع و4 للتركيب. ونتحقق في صفحة الإعدادات من مطابقة القيم، ثم نفعل الشيء نفسه للتركيب — ونحفظ. وقد حمل المحطتان الزوج نفسه، 2 و4. يعد الفاصل على الشريط، موضعاً بموضع، ابتداء من

الخطوات المشروحة

1. عد المواضع على الشريط ابتداء من الصفير: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.
2. قراءة موضع المعايرة: هنا 2 للوضع و4 للتركيب.
3. فتح صفحة الإعدادات ومقارنة القيم المدخلة.
4. التصحيح إن اختلفت — وهنا كان التركيب يحتاج تصحيحاً.
5. التأكد من أن الوضع والتركيب يحملان الزوج نفسه.
6. الحفظ: فضبط لم يحفظ ضائع عند أول توقف.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — Groupe « Main Params » (صفحة 12)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يعد الفاصل على الشريط، موضعاً بموضع، ابتداء من الصفير — لا بالتخمين.
- الوضع والتركيب لهما هنا الزوج نفسه: 2 و4. ونقارنهما دائماً معاً، ولو كان الأول صحيحاً.
- ضبط لم يحفظ ضبط ضائع عند أول توقف.

أخطاء شائعة

- ✗ العد بالتخمين بدل موضعا بموضع.
- ✗ الاكتفاء بالتحقق من الوضع لأنه كان صحيحا.
- ✗ الخروج دون حفظ.

قائمة التحقق

- ☐ عدت المواضع واحدا واحدا.
- ☐ قورن الوضع والتركيب كلاهما.
- ☐ حفظت القيم.

للحفظ

نعد موضعا بموضع، ونقارن المحطتين، ونحفظ. وإلا أعيد كل شيء.