

Le bruit n'est pas le bon : la soufflerie n'était pas allumée

Étape 0.C · Vérification des pressions d'air et du vide · Leçon 5 sur 125 · 0 min 56 s

Mise en route



Objectif

Diagnostiquer à l'oreille un démarrage anormal, et vérifier la soufflerie avant de relancer le cycle.

En deux mots

Au démarrage, le bruit n'est pas le bon. Le formateur en déduit qu'un organe est éteint : la soufflerie n'avait pas son alimentation. Il la met en marche, vérifie de visu que le ventilateur tourne, puis relance.

Les étapes expliquées

1. Démarrer et écouter : un bruit inhabituel signale un organe éteint.
2. Repérer l'organe en cause — ici la soufflerie — et rétablir son alimentation.
3. Vérifier de visu : le souffle est présent et le ventilateur tourne.
4. Relancer le cycle et regarder le résultat.

Ce qu'en dit le guide

Air & vacuum Quatre pressions principales sont réglables au panneau, chacune avec son manomètre, plus la pression de pressage qui a son propre régulateur et son afficheur numérique....

Guide niveau 1 §3.1 — L'air comprimé et le vide (page 17)

Compressed air & vacuum Rôle Fournir l'énergie pneumatique : mouvements des vérins, force de pressage, maintien des puces par dépression, poussée de la colle. Principe Deux réseaux cohabitent. Le réseau d'air comprimé, détendu par plusieurs régulateurs, chacun avec son manomètre, alimente les vérins et la seringue de colle....

Guide niveau 1 §2.10 — Module J — Air comprimé et vide (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le premier diagnostic se fait à l'oreille : une machine qui démarre avec un bruit inhabituel a un organe éteint. Ici, la soufflerie n'avait pas son alimentation.
- On vérifie de visu que le ventilateur tourne et que le souffle est là, avant de relancer le cycle.

Erreurs fréquentes

- ✗ Relancer plusieurs fois sans écouter : le bruit est le premier diagnostic.
- ✗ Supposer que la soufflerie tourne sans l'avoir vue tourner.

Checklist

- ☐ Le bruit de démarrage est celui que je connais.
- ☐ La soufflerie est alimentée et son ventilateur tourne.
- ☐ Le souffle est présent à la sortie.

À retenir

Le premier diagnostic se fait à l'oreille : une machine qui démarre avec un bruit inhabituel a un organe éteint.