

Changer la colle : ce n'est pas celle du produit en cours

Étape 0.D · Contrôle des consommables (antennes, wafer, colle, papier siliconé, encre) · Leçon 6 sur 125 · 0 min 20 s
Mise en route



Objectif

Vérifier, avant de lancer un lot, que la colle montée est bien celle du produit en cours.

En deux mots

La cartouche en place n'est pas celle de ce produit. Elle part au nettoyage et on en monte une neuve : on ne lance pas un lot avec la colle d'une autre gamme.

Les étapes expliquées

1. Contrôler la référence de la cartouche montée.
2. La comparer à la colle prévue pour le produit en cours.
3. Si elle diffère : envoyer l'ancienne au nettoyage et monter la bonne.

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Chaque produit a sa colle. Avant de lancer un lot, on vérifie que la cartouche montée est bien celle de la gamme en cours — sinon on la change, on ne l'utilise pas « pour cette fois ».

Erreurs fréquentes

- ✗ Garder la colle en place « pour cette fois » : la prise et le temps de pressage ne seront pas ceux du produit.
- ✗ Changer la cartouche sans envoyer l'ancienne au nettoyage.

Checklist

- ☐ La référence de la cartouche correspond au produit du jour.
- ☐ L'ancienne cartouche est partie au nettoyage.

À retenir

Chaque produit a sa colle. On ne lance pas un lot avec la cartouche d'une autre gamme, même « pour cette fois ».