

الفك الكامل وحمام الموجات فوق الصوتية

المرحلة 14.C : صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب - الدرس 100 من 108 · 7 د 10 ث
الإنتاج ونهاية الوردية



الهدف

فك جزء الغراء كاملا وتمريضه خمس دقائق في الموجات فوق الصوتية — دون الحشية.

باختصار

القطعة بخرقة، ثم نفاك كل شيء — عموديا دائما. وتذهب القطع المعدنية إلى حوض الموجات الحاوي على الكحول؛ أما الحشية فلا تدخله أبدا. وخمس دقائق تكفي. ثلاثة مفاتيح وخرقة لا تنسل تكفي. نفاك الغطاء، ونطرد الغراء المتبقي بالنافخة ملفين

الخطوات المشروحة

1. تجهيز العدة: المفاتيح الثلاثة وخرقة لا تنسل.
2. فاك الغطاء.
3. لف القطعة بخرقة والنفخ فيها: فيخرج الغراء كله.
4. فاك جزء الغراء كاملا، عموديا دائما.
5. نزع الحشية قبل وضع القطع المعدنية في الحوض.
6. مسح ما يمكن مسحه قبل الغمر — وليس قفاز إن أمكن.
7. لا تغمر الإبرة إلا إن كانت متسخة: وإلا فالنقشير بالشفرة حتى النظافة.
8. إطلاق الموجات: خمس دقائق.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6: فك الغطاء كاملا، عموديا دائما.

فيديو Etape_14C_6: نزع الحشية قبل وضع القطع المعدنية في الحوض.

فيديو Etape_14C_6: مسح ما يمكن مسحه قبل الغمر — وليس قفاز إن أمكن.

فيديو Etape_14C_6: إطلاق الموجات: خمس دقائق.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الفك والتركيب عموديا تماما: الخزف لا يتحمل أي قوة مائلة.
- الحوض يحوي كحولا: والحلقة البلاستيكية المانعة للتسرب لا تغمر فيه أبدا.

أخطاء شائعة

- ✗ غمر الحشية في الكحول: فتنألف.
- ✗ الفك منحرفا: فتسقط القطعة وينكسر الخزف.
- ✗ كشط الإبرة بدل نقشيرها.

قائمة التحقق

- ☐ نزعت الحشية قبل الغمر.
- ☐ كل القطع المعدنية في الحوض.
- ☐ مسح معظم الغراء قبل الغمر.
- ☐ عملت الموجات خمس دقائق.

الحفظ

الحوض فيه كحول: القطع المعدنية تدخله، والحشية لا تدخله أبدا.