

Dix têtes : déclarer le nombre, puis aligner à la main

Étape 11.A · Disposer et raccorder les têtes chauffantes · Leçon 88 sur 108 · 1 min 20 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Déclarer le nombre de têtes posées et aligner la rangée du haut quand le gabarit manque.

En deux mots

Dix têtes posées : on le déclare dans les réglages, la machine ne cuit que le nombre annoncé. Reste à aligner la rangée du haut, une tête à la fois — un travail qui n'existe que parce qu'il n'y a pas de gabarit, et d'autant plus long qu'il y a de têtes.

Les étapes expliquées

1. Compter les têtes posées — ici dix.
2. Saisir ce nombre dans les réglages : la machine ne cuit que ce qu'on lui annonce.
3. La rangée du bas étant déjà alignée sur l'antenne, aligner celle du haut.
4. Procéder une tête à la fois.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe, puis on dispose les têtes chauffantes.

Vidéo Etape_11A_2

Un connecteur ne se tire jamais par le câble : on appuie sur le verrou, il se libère seul.

Vidéo Etape_11A_3

Encoche contre encoche, et toutes les encoches de la machine regardent vers l'intérieur : un seul sens de montage est possible.

Vidéo Etape_11A_3

Le gabarit fixe la première tête à deux millimètres du bord ; les suivantes se placent au pas de l'antenne.

Vidéo Etape_11A_3

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le nombre de têtes posées doit être déclaré dans les réglages : la machine ne cuit que le nombre d'éléments qu'on lui annonce.
- L'alignement à la main est une solution de dépannage : dès que le gabarit existe, on l'utilise.

Erreurs fréquentes

- ✗ Poser dix têtes et en déclarer douze : la machine travaille sur des positions vides.
- ✗ Aligner à la main par habitude alors que le gabarit existe.

Checklist

- ☐ Le nombre déclaré correspond au nombre de têtes posées.
- ☐ La rangée du haut est alignée sur celle du bas.
- ☐ Le gabarit sera utilisé dès qu'il est disponible.

À retenir

La machine ne cuit que le nombre d'éléments qu'on lui annonce : le compte doit être juste.