HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Fiche de sécurité FS-PMP-003 - Consignation hydraulique et électrique

Préparation d'intervention sur le groupe de pompage PX-250-H

Référence	fiche_secu_consignation_pompe	**Indice**	Ind. 2.1
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Fiche de sécurité	**Date d'émission**	24/04/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G3_HSE

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	18/01/2026	A. Essadeq	Création du document
2.0	24/03/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.1	24/04/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de cloisonnement des accès (document restreint HSE)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Fiche de sécurité FS-PMP-003 - Consignation hydraulique et électrique

1. Risques identifiés

Risque	Source	Gravité potentielle
Électrisation	armoire 400 V, condensateurs du variateur	mortelle
Projection de fluide chaud	purge et démontage de bride	brûlure grave
Pression résiduelle	circuit de refoulement non purge	traumatisme
Entraînement mécanique	accouplement en rotation libre	amputation
Chute de charge	corps de pompe (38 kg)	fracture

2. Équipements de protection

- Casque avec jugulaire, lunettes de protection, gants anti-chaleur pour la purge.
- Chaussures de sécurité S3, vêtement de travail à manches longues.
- Écran facial pour toute intervention sur une bride sous pression.
- Détecteur de tension et cadenas individuel nominatif.

3. Séquence de consignation

Étape	Action	Vérification
1	Informer l'exploitant et obtenir l'autorisation de travail.	accord écrit
2	Arrêter le groupe en mode normal, puis couper Q1.	position OFF cadenassée
3	Cadenasser et poser l'étiquette nominative.	photo du cadenas
4	Attendre 5 minutes (décharge des condensateurs du variateur).	chronomètre
5	Vérifier l'absence de tension en aval de Q1 et sur le bornier moteur.	testeur vérifié
6	Fermer et cadenasser les vannes amont et aval.	vannes en position fermée
7	Purger le corps de pompe et vérifier la pression nulle.	manomètre à zéro
8	Mettre à la terre et en court-circuit si tension supérieure à 1000 V.	non applicable ici

4. Déconsignation

La déconsignation se fait dans l'ordre inverse, par le titulaire du cadenas uniquement. Une vérification de l'absence d'outils et de chiffons dans le corps de pompe est obligatoire avant remontage. L'essai de rotation se fait accouplement démonté.

> *Aucun démontage de bride n'est autorisé tant que la pression n'a pas été vérifiée nulle au manomètre de la bride concernée. Un organe isolé peut rester sous pression.*