

JABRA EVOLVE 65



Bedienungsanleitung

jabra.com/evolve65

A BRAND BY

© 2014 GN Netcom A/S GN Netcom US, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt in China MODFLL: HSC018W



1.	WILLKOMMEN4		
2.	JABRA EVOLVE 65 ÜBERSICHT5		
	2.1 STEREO-MODELL		
	2.2 MONO-MODELL		
	2.3 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (STEREO UND MONO)		
3.	TRAGESTIL7		
	3.1 TRAGESTIL LINKS ODER RECHTS		
	3.2 EINSTELLEN DES KOPFBÜGELS		
	3.3 AUSRICHTEN DES MIKROFONS		
	3.4 AUFBEWAHRUNG DES MIKROFONS		
4.	AKKU AUFLADEN10		
5.	VERBINDEN11		
	5.1 ANSCHLUSS AN EINEN PC (UNTER VERWENDUNG VON JABRA LINK 360)		
	5.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (UNTER VERWENDUNG VON BLUETOOTH)		
	5.3 ANSCHLUSS AN EINEN PC (UNTER VERWENDUNG EINES USB-KABELS)		
6.	VERWENDUNG14		
	6.1 ALLTÄGLICHER GEBRAUCH		
	6.2 MEHRERE ANRUFE		
	6.3 OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE		
7.	SUPPORT18		
	7.1 FAQ		
	7.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET		
8	TECHNISCHE DATEN 19		

WILLKOMMEN

Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Evolve 65. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

MERKMALE DES JABRA EVOLVE 65


- Verbindung mit PC über Jabra Link 360 Bluetooth-Adapter oder USB-Kabel
- Verbindung mit Mobilgeräten über Bluetooth
- Integrierte optische Gesprächsanzeige
- Diskreter Mikrofonarm lässt sich an den Kopfbügel anklappen, wenn er nicht benutzt wird
- Ausgezeichnete Musik- und Sprachfunktionen
- Hi-Fi-Sound

2. JABRA EVOLVE 65 ÜBERSICHT


2.1 STEREO-MODELL



2.2 MONO-MODELL



2.3 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR (STEREO UND MONO)



3. TRAGESTIL



3.1 TRAGESTIL LINKS ODER RECHTS

Jabra Evolve 65 kann links oder rechts getragen werden, indem das Mikrofon einfach auf die andere Seite geklappt wird (bis zu 270°).



3.2 EINSTELLEN DES KOPFBÜGELS

Stellen Sie den Kopfbügel so ein, bis er bequem sitzt.




3.3 AUSRICHTEN DES MIKROFONS

Es wird empfohlen, das Mikrofon in Mundnähe (1-1,5 cm) zu positionieren.



Das Mikrofon lässt sich gemäß den persönlichen Vorlieben biegen.



3.4 AUFBEWAHRUNG DES MIKROFONS

Wenn Sie Musik hören oder sich im Freien befinden, kann der Mikrofonarm in der magnetischen Nut des Kopfbügels verstaut werden.



4. AKKU AUFI ADFN

Der Akku des Headsets wird geladen, wenn es über ein USB-Kabel an einem PC angeschlossen ist oder wenn es mit dem im Lieferumfang Ihres Mobilgerätes enthaltenen USB-Ladegerät geladen wird.

Das Headset kann beim Laden mit einem an einen PC angeschlossenen USB-Kabel weiterhin zum Telefonieren benutzt werden

Es dauert ca. 3 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.



VERBINDEN

5.1 ANSCHLUSS AN EINEN PC (UNTER VERWENDUNG VON JABRA LINK 360)

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Jabra Link 360 Dongle mit einem USB-Port an Ihrem PC. Beim Headset und beim Jabra Link 360 wurde bereits eine Vorab-Verbindung vorgenommen.




5.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (UNTER VERWENDUNG VON BLUETOOTH)

- 1. Setzen Sie das Headset auf.
- 3. Folgen Sie den gesprochenen Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.



5.3 ANSCHLUSS AN EINEN PC (UNTER VERWENDUNG EINES USB-KABELS)

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das Headset mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einem USB-Steckplatz an Ihrem PC an.



6. VERWENDUNG



6.1 ALLTÄGLICHER GEBRAUCH

	FUNKTION	AKTION
	Headset ein/aus	Schieben Sie den Ein/Aus/Verbinden - Schalter
	Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste
	Anruf abweisen	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste.
	Akkuladestand und Verbindungsstatus	Tippen Sie zwei Mal auf die Multifunktionstaste, wenn Sie nicht gerade telefonieren
	Gesprochene Anweisungen aktivieren/ deaktivieren	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, während Sie das Headset einschalten.
	Lautstärke anpassen	Tippen Sie auf die Taste Lauter oder Leiser .
	Manuelle Gesprächsanzeige ein/aus	Tippen Sie gleichzeitig auf die Tasten Lauter und Leiser
	Optische Gesprächsanzeige aktivieren/ deaktivieren	Drücken Sie beide Tasten Lauter und Leiser und halten Sie sie (3 s lang) gedrückt
©	Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Halten Sie die Leiser-T aste 2 Sekunden lang gedrückt

6.2 MEHRERE ANRUFE

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen.

FUNKTION	AKTION
Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste
Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Halten Sie die Multifunktionstaste (2 s lang) gedrückt
Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Halten Sie die Multifunktionstaste (2 s lang) gedrückt
Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen	Tippen Sie auf die Multifunktionstaste.

6.3 OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE

Die optische Gesprächsanzeige am Headset kann eingeschaltet werden, um anderen zu zeigen, dass Sie gerade nicht gestört werden möchten.

OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE MANUELL EIN/AUS

Um die optische Gesprächsanzeige manuell ein- oder auszuschalten, tippen Sie gleichzeitig auf die Tasten Lauter und Leiser.

OPTISCHE GESPRÄCHSANZEIGE AKTIVIEREN/ DEAKTIVIEREN

Um die optische Gesprächsanzeige zu aktivieren/ deaktivieren, halten Sie gleichzeitig die Tasten Lauter und Leiser 3 Sekunden lang gedrückt.



17

7. SUPPORT

7.1 FAQ

Lesen Sie alle FAQs auf Jabra.com/evolve65.

7.2 SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET

- Bewahren Sie Ihr Headset immer ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 55 °C oder unter -10 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und das Headset beeinträchtigen.

8. TECHNISCHE DATEN

JABRA EVOLVE 65 HEADSET	TECHNISCHE DATEN
Gewicht des Headsets:	Mono-Headset 79 g, Stereo- Headset 111 g
Größe des Headsets:	Mono-Headset L 155,4 mm x b 58,6 mm x H 170,4 mm, Stereo- Headset L 155,5 mm x B 58,6 mm x H 170,5 mm
Mikrofone:	Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Lautsprecher:	28 mm dynamischer Lautsprecher
Lautsprecher max. Eingangsleistung:	10 mW
Lautsprecher Frequenzbereich:	70 hz - 20 khz
Kabellänge:	Steuereinheit - PC: 90 mm Headset - 3,5mm-Stecker: 1,2 m
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis 25 °C

BLUETOOTH-ADAPTER (JABRA LINK 360)	TECHNISCHE DATEN
PC-Verbindung:	USB 2.0
Bluetooth-Version:	4.0
Bluetooth-Reichweite:	Bis zu 100m (300 Fuß), Klasse 1
Bluetooth-Profile:	A2DP (v1.2), Freisprechprofil (v1.6)
Gleichzeitige Bluetooth- Verbindungen:	1
Bluetooth Audio-Bandbreite	HD-Voice (Breitband), A2DP
Optische Kontrollleuchten:	Mehrfarben-LED