

31. hét – Gyakorlat

Mentési és helyreállítási terv készítése

Gyakorlat célja

Egy képzeletbeli automatizált szállítószalag dokumentált mentési és helyreállítási folyamatának megtervezése.

Kiinduló rendszer

- PLC: vezérlőprogram és I/O-konfiguráció
- HMI: kezelőképek és riasztások
- Frekvenciaváltó: motor- és I/O-paraméterek
- Ipari switch: hálózati konfiguráció
- Dokumentáció: kapcsolási rajz, I/O-lista, eszközlista

1. lépés – Mentési leltár

Készíts táblázatot: Eszköz | Mentendő tartalom | Fájlnév | Verzió | Dátum | Tárolási hely | Ellenőrizte.

2. lépés – Verzióváltás

Tegyük fel, hogy a PLC-programban módosítod a motorindítás késleltetését 2 s-ról 4 s-ra. Készíts új verziónevet és egy egysoros változásnapló-bejegyzést.

3. lépés – Hibahelyzet

A PLC meghibásodik, és tartalék CPU kerül beépítésre. Írd le legalább 8 pontban a biztonságos helyreállítás sorrendjét.

4. lépés – Ellenőrzés

- Kommunikáció helyreállt?
- I/O-k állapota helyes?
- Reteszelések működnek?
- HMI parancsok és visszajelzések helyesek?
- VFD READY/RUN/FAULT jelek helyesek?
- Próbaüzem biztonságosan végrehajtható?

5. lépés – Értékelés

Írd le, mi történne akkor, ha a mentés ugyan megvan, de senki nem tudja, melyik a legutolsó működő verzió.

IAP-kihívás: tervezz olyan mentési rendszert, amely egy programozói laptop elvesztése ÉS egy hálózati zsarolóvírus-esemény után is lehetővé teszi a helyreállítást.