

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 7. hét

Vezetékek behúzása, kábelek elhelyezése és a vezetékezés ellenőrzése

Műhelyi szerelési gyakorlat

Feladat

Készítsetek el párokban egy feszültségmentes gyakorlófal legalább 3 m hosszú vezetékezett szakaszát.

1. Előkészítés

Ellenőrizték a védőcsövet/kábelcsatornát, a dobozokat és a tervet. Készítsetek elő az áramkörönként szükséges vezetőkét.

2. Jelölés

Azonosítsátok a világítási és dugalj-áramkört. A végpontoknál használjatok következetes áramkör-jelölést.

3. Behúzás

Védőcső esetén behúzórugóval, páros munkában húzzátok be a vezetőkét. Akadás esetén álljatok meg és keressétek meg az okot.

4. Kábelcsatorna

Ha a gyakorlófalon kábelcsatorna is van, a vezetékeket rendezetten fektessétek el, majd ellenőrizték a fedél akadálymentes zárását.

5. Dobozok

A dobozoknál maradjon megfelelő szerelési tartalék. A vezetők ne legyenek megtörve, becsípve vagy sérülten elhelyezve.

6. Minőségellenőrzés

Ellenőrizték a szigetelés épségét, a jelölést, a vezetékhosszt, a rendezettséget, a dobozok állapotát és a tervvel való egyezést.

7. Páros ellenőrzés

Cseréljétek munkaterületet egy másik párral, és az ellenőrzőlista alapján értékeljétek egymás munkáját.

Leadandó

Kész vezetékezett gyakorlószakasz + kitöltött ellenőrzőlista + rövid hibajegyzék + 2-3 munkafázis-fotó, ha az oktató kéri.