

1. (184) 华为路由器静态路由的配置命令为 ()。

- A. ip route-static
- B. route ip
- C. route-static ip
- D. ip route

答案: A

2. (98) 如果允许来自子网172.30.16.0/24到172.30.31.0/24的分组通过路由器, 则对应ACL语句应该是 ()。

- A. access-list 10 permit 172.30.16.0 0.0.15.255
- B. access-list 10 permit 172.30.16.0 255.255.0.0
- C. access-list 10 permit 172.30.16.0 0.0.255.255
- D. access-list 10 permit 172.30.16.0 255.255.240.0

答案: A

3. (192) 如图5-30所示, R1路由器连接的网段在R2路由器上汇总成一条路由192.1.144.0/20, 哪个数据包会被R2路由器使用这条汇总的路由转发给R1? ()

- A. 192.1.159.2
- B. 192.1.138.41
- C. 192.1.1.144
- D. 192.1.160.11

答案: A

4. (75) 如下图所示, 网桥A、B、C连接多个以太网。已知网桥A为根网桥, 各个网桥的a、b、f端口为指定端口。那么按照快速生成树协议标准IEEE 802.1d-2004, 网桥B的c端口为 ()。

- A. 替代端口 (Alternate Port)
- B. 根端口 (Root Port)
- C. 备份端口 (Backup Port)
- D. 指定端口 (Designated Port)

答案: B

5. (240) 主机从DHCP服务器A获取到IP地址后进行了重启, 则重启事件会向DHCP服务器A发送下面哪种消息? ()

- A. DHCPACK
- B. DHCPDiscover
- C. DHCPRequest
- D. DHCPOffer

答案: C

6. (194) IP报文头部有一个TTL字段，以下关于该字段的说法中正确的是（）。

- A. 该字段用来表述数据包的优先级
- B. 该字段用于数据包分片
- C. 该字段长度为7位
- D. 该字段用于数据包防环

答案：D

7. (180) VRP的全称是什么？（）

- A. Virtual Routing Platform
- B. Versatile Routine Platform
- C. Virtual Routing Plane
- D. Versatile Routing Platform

答案：D

8. (127) 在访问控制列表中地址和屏蔽码为168.18.0.0 0.0.0.255所表示的IP地址范围是（）

- A. 168.18.64.255~168.18.67.255
- B. 168.18.63.1~168.18.64.255
- C. 168.18.0.1~168.18.0.255
- D. 168.18.67.1~168.18.70.255

答案：C

9. (178) DHCPv6报文需要哪种协议报文承载？（）

- A. HTTP
- B. TCP
- C. FTP
- D. UDP

答案：D

10. (191) 路由器收到一个数据包，其目标地址为195.26.17.4，该地址属于（）子网。

- A. 195.26.8.0/22
- B. 195.26.20.0/22
- C. 195.26.0.0/21
- D. 195.26.16.0/20

答案：D

11. (238) 下列选项中，能使一台IP地址为10.0.0.1的主机访问Internet的必要技术是（）。

- A. 路由引入
- B. 静态路由
- C. NAT

D. 动态路由

答案： C

12. (171) 给路由器接口配置IP地址，下面哪条命令是错误的？（）

A. [R1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

B. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

C. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24

D. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.1 24

答案： A

13. (179) 路由器的配置文件保存时，一般保存在下面哪种储存介质上？（）

A. BootROM

B. NVRAM

C. SDRAM

D. Flash

答案： D

14. (214) 使用命令“vlan batch 10 20”、“vlan batch 10 to 20”分别能创建的VLAN数量是（）

A. 2和2

B. 11和11

C. 2和11

D. 11和2

答案： C

15. (188) 假设有两个子网:210.103.133.0/24和210.103.130.0/24。如果进行路由汇总，得到的网络地址是（）。

A. 210.103.130.0/22

B. 210.103.132.0/20

C. 210.103.128.0/22

D. 210.103.128.0/21

答案： D

16. (231) 如图所示，网络管理员希望主机A不能访问WebServer，但是不限制其访问其他服务器，则下列RTA的ACL中能够满足需求的是（）。

A. rule deny udp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 80

B. rule deny tcp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 80

- C. rule deny tcp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 21
- D. rule deny udp source 10.1.1.10 destination 202.100.1.12 0.0.0.0 destination-port eq 21

答案： B

17. (198) 下面关于IP报文头部TTL字段的说法中，正确的是（ ）。

- A. TTL定义了源主机可以发送数据包的时间间隔
- B. TTL定义了源主机可以发送的数据包数量
- C. IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被加1
- D. IP报文每经过一台路由器时，其TTL值会被减1

答案： D

18. (193) 下列静态路由配置中正确的是（ ）。

- A. [R1]ip route-static 10.0.0.2 16 129.1.0.0
- B. [R1]ip route-static 129.1.2.0 255.255.0.0 10.0.0.2
- C. [R1]ip route-static 129.1.4.0 16 serial0
- D. [R1]ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2

答案： D

19. (100) 在访问控制列表中地址和掩码为168.18.64.0 0.0.3.255表示的IP地址范围（ ）

- A. 168.18.64.255~168.18.67.255
- B. 168.18.63.0~168.18.64.255
- C. 168.18.67.0~168.18.70.255
- D. 168.18.64.0~168.18.67.255

答案： D

20. (127) 在访问控制列表中地址和屏蔽码为168.18.0.0 0.0.0.255所表示的IP地址范围是（ ）

- A. 168.18.67.1~168.18.70.255
- B. 168.18.64.255~168.18.67.255
- C. 168.18.63.1~168.18.64.255
- D. 168.18.0.1~168.18.0.255

答案： D

21. (197) 下列关于华为设备中静态路由优先级的说法，错误的是（ ）

- A. 静态路由优先级的默认值为60
- B. 静态路由的优先级值可以指定
- C. 静态路由优先级的范围为0~65535
- D. 静态路由的优先级值为255表示该路由不可用

答案： C

22. (144) 在路由器R2上采用命令得到如下所示结果。

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 212.10.112.1, 00:00:11, Serial2/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

其中标志“R”表明这条路由是（ ）。

- A. 直接连接
- B. 接收路由
- C. 重定向路由
- D. RIP路由

答案： D

23. (200) 下面哪个程序或命令可以用来探测源节点到目标节点之间数据报文所经过的路径？
（ ）

- A. send
- B. netstat
- C. tracert

答案： C

24. (137) IP地址为： 192.168.100.138， 子网掩码为： 255.255.255.192所在的网络地址是（ ）

- A. 192.168.100.128
- B. 192.168.100.128 (重复选项)
- C. 192.168.100.138
- D. 192.168.100.0

答案： A

25. (249) 用来作为AP和AC建立CAPWAP隧道的VLAN是（ ）。

- A. 管理VLAN
- B. 认证VLAN
- C. 服务VLAN
- D. 用户VLAN

答案： A

26. (199) 对于命令ip route-static 10.0.12.0 255.255.255.0 192.168.1.1， 以下描述中正确的是（ ）。

- A. 该路由的优先级为100
- B. 此命令配置一条到达192.168.1.1网络的路由
- C. 此命令配置一条到达10.0.12.0/24网络的路由

D. 如果路由器通过其他协议学习到和此路由相同的网络的路由，路由器将会优先选择此路由

答案：C

27. (61) 下面是路由表的4个表项，与地址220.112.179.92匹配的表项是（）。

A. 220.112.145.32/22

B. 220.112.145.64/22

C. 220.112.147.64/22

D. 220.112.177.64/22

答案：D

28. (150) 下面哪一项不属于网络建设需求分析的内容（）。

A. 设备选型需求

B. 网络安全需求

C. 网络服务与应用需求

D. 网络系统需求

答案：A

29. (186) 假设有两条路：21.1.193.0/24和21.1.194.0/24。如果进行路由汇总，覆盖这两条路由的地址是（）。

A. 21.1.192.0/23

B. 21.1.224.0/20

C. 21.1.192.0/22

D. 21.1.200.0/22

答案：C

30. (176) 在系统视图下输入什么命令可以切换到用户视图？（）

A. quit

B. router

C. user-view

D. system-view

答案：A

31. (175) 通过Console口配置路由器，只需要密码验证，需要配置身份验证模式为（）。

A. [R1-ui-console0]authentication-mode aaa

B. [R1-ui-console0]authentication-mode Radius

C. [R1-ui-console0]authentication-mode password

D. [R1-ui-console0]authentication-mode scheme

答案：C

32. (195) 下面哪条命令是添加IPv6默认路由的命令? ()

- A. [AR1]ipv6 route-static :: 128 2018:6:7::2
- B. [AR1]ipv6 route-static :: 0 2018:6:7::2
- C. [AR1]ipv6 route-static :: 10 2018:6:7::2
- D. [AR1]ipv6 route-static 64 2018:6:7::2

答案: B

33. (190) 网络122.21.136.0/24和122.21.143.0/24经过路由汇总后, 得到的网络地址是 ()。

- A. 122.21.136.0/21
- B. 122.21.143.0/22
- C. 122.21.128.0/24
- D. 122.21.136.0/22

答案: A

34. (177) 管理员想要彻底删除旧的设备配置文件config.zip, 下面的命令正确的是 ()。

- A. delete /force config.zip
- B. clear config.zip
- C. delete /unreserved config.zip
- D. reset config.zip

答案: C

35. (46) 访问控制列表 (ACL) 配置如下, 如果来自因特网的HTTP报文的目标地址是162.15.10.10, 经过这个ACL过滤后会出现什么情况? ()

Router#show access-list

Extended IP access list 110

10 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq telnet

20 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq smtp

30 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq http

40 permit tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any

- A. 由于报文源地址未包含在列表中, 报文被接受
- B. 由于行30拒绝, 报文被丢弃
- C. 由于ACL末尾隐含的拒绝, 报文被丢弃
- D. 由于行40允许, 报文被接受

答案: C

36. (148) 在交换机生成树的形成过程中, 下面哪一项不会出现? ()

- A. 决定指派端口

- B. 决定根端口
- C. 决定根交换机
- D. 决定Trunk端口

答案: D

37. (187) 路由器收到一个IP数据包, 其目标地址为202.31.17.4, 与该地址匹配的子网是 ()。

- A. 202.31.8.0/22
- B. 202.31.16.0/20
- C. 202.31.20.0/22
- D. 202.31.0.0/21

答案: B

38. (232) 一台AR2220路由器上使用了以下ACL配置来过滤数据包, 则下列描述中正确的是 ()

```
[RTA]acl 2001
```

```
[RTA-acl-basic-2001]rule permit source 10.0.1.0 0.0.0.255
```

```
[RTA-acl-basic-2001]rule deny source 10.0.1.0 0.0.0.255
```

- A. 以上选项都不正确
- B. 10.0.1.0/24网段的数据包将被拒绝
- C. 10.0.1.0/24网段的数据包将被允许
- D. 该ACL配置有误

答案: C

39. (185) 假设有4条路由:170.18.129.0/24、170.18.130.0/24、170.18.132.0/24和170.18.133.0/24。如果进行路由汇总, 能覆盖这4条路由的地址是 ()。

- A. 170.18.128.0/21
- B. 170.18.132.0/23
- C. 170.18.130.0/22
- D. 170.18.128.0/22

答案: A

40. (234) 如图所示, 为了使主机A能访问公网, 且公网用户也能主动访问主机A, 此时在路由器R1上应该配置哪种NAT转换模式? ()

- A. 静态NAT
- B. NAT
- C. 动态NAT
- D. EasyIP

答案: A