

Compito — Da binario a decimale

Classe 1 · da consegnare · identico alla dispensa

Attenzione: questo è il **compito da consegnare**. Per ogni griglia, somma i valori (riga sopra) dove sotto c'è un **1**; scrivi **prima i valori da sommare, poi il risultato**, come nell'esempio.

Nome e Cognome: _____

Esempio:

01001110

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

$$= 128 + 64 + 32 + 16 = \mathbf{78}$$

Parte 1 — la griglia è già fatta: trova il numero

Esercizio 1

00000011

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	1

$$= \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Esercizio 2

00001010

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0

$$= \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Esercizio 3

00010001

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	0	1

= _____ = _____

Esercizio 4

00100000

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	1	0	0	0	0	0

= _____ = _____

Esercizio 5

01000001

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	0	0	0	1

= _____ = _____

Esercizio 6

01010101

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1

= _____ = _____

Esercizio 7

01100100

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	1	0	0	1	0	0

= _____ = _____

Esercizio 8

11110000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	0

= _____ = _____

Parte 2 — la griglia è vuota: scrivi tu gli 0 e 1, poi trova il numero

Esercizio 9 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 00000101

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 10 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 00011000

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 11 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 00100100

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 12 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 01000000

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 13 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 01111111

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 14 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 10000001

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 15 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 10101010

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____

Esercizio 16 — scrivi tu gli 0 e 1

numero binario: 11000011

128	64	32	16	8	4	2	1

= _____ = _____